



**ПАСПОРТ**  
Светильник ГВУ25-70-002 У1



**I НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Светильник серии ГВУ25-70-002 У1 (Рисунок 1) с молочным защитным стеклом с разрядной лампой высокого давления предназначен для освещения пешеходных переходов, общественных зданий.  
 1.2 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3 Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при этом высота эксплуатации над уровнем моря до 2000 м. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 45 до плюс 40 °С.

1.4 Окружающая среда невзрывоопасная. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Таблица 1

1 Частота, Гц	50	5 КПД %, не менее	40
2 Номинальное напряжение, В	220	6 Коэффициент мощности, менее	0,85
3 Тип лампы	*HQI-E 70	7 Степень защиты	IP20
	фирмы "OSRAM"		
		8 Масса, кг, не более	3,8
4 Номинальная мощность лампы, Вт	70	9 Срок службы, лет, не менее	10

\*Допускается применение металлогалогенных ламп с матированной колбой с цоколем Е27 данной мощности других фирм.

2.1 Тип кривой силы света косинусная.

2.2 Класс светодиодного светильника – прямого света.

2.3 Содержание цветных металлов: алюминий и алюминиевого сплава, кг - 0,4, медь – 0,6.

2.4 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

**3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

3.1 В комплект поставки входят:

- светильник, (лампа в комплект поставки не входит);
- кольцо;
- коробка упаковочная;
- паспорт в 1 экз.

**4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1 С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. Для заземления светильник на панели имеет защитный зажим с болтом М6, около которого нанесен знак заземления.

4.2 При соединение и отсоединение светильника от сети, смену ламп и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении.

4.3 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

4.4 Отражатель светильника обладает способностью концентрировать световые лучи. Во избежание пожара при хранении необходимо предотвращать попадание прямых солнечных лучей на отражатель.

4.5 Светильник предназначен для установки на опорную поверхность из несторожного материала.

**5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

5.1 Закрепить светильник в трубу.

5.2 Провода сети подключить к клеммной колодке на панели, предварительно закрепив их планкой для зажима проводов, согласно схеме включения (Рисунок 2), а провод заземления к защитному зажиму на панели.

5.3 Время пускового режима лампы не более 1 мин.

5.4 Не допускается эксплуатация ИЗУ в режиме непрерывной генерации импульса с незагоревшейся лампой в сумме более 1000 час.

**6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

6.1 В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверить исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устранить. Вышедшие из строя лампы заменить лампами того же типа и мощности.

6.2 Наруженные лакокрасочные покрытия восстанавливаются эмелями МЛ-12, МЛ-152, допускаются эмали МС-160, НЦ-221, НЦ-11.

**7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

7.1 Светильник ГВУ25-70-002 У1 соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99. ТУ3461-002-05758434-94 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп О Т К

Сертификат РОСС RU.ME64.B08990

с 29.09.2008 г.

**8 ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1 Изготовитель гарантирует бесперебойную работу светильника в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.2 В случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 171210, г.Лихославль, Тверская обл., ул.Первомайская, д.51, ООО Лихославльский завод «Светотехника».

**9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ**

9.1 Упаковка светильников соответствует ГОСТ23216-78.

9.2 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.

9.3 Условия хранения: павесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 °С.


Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 °С.

9.4 Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,65 м.

Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

**10 УТИЛИЗАЦИЯ**

10.1 По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.



Установочная нива




Рисунок 2

Рисунок 1