GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)

Код 17306





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Эффективность более 150 лм/Вт
- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Источник питания с широким диапазоном входного напряжения (176 — 305В), защитой от перегрева, короткого замыкания и импульсных перенапряжений до 10 кВ
- Выпуклый ПММА рассеиватель с защитой от УФ-излучения обеспечивает улучшенное светопропускание, повышая зрительный комфорт и снижая габаритную яркость
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, функция 'Страж' с дежурным (30% мощности) и тревожным (100% мощности) режимом

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм

Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	635x290x130 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Коэффициент пульсации светового потока, не более**	3 %
Степень защиты от механических ударов	IK08	**Наличие датчика**	Нет

Примеры использования







