GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)

Код 20691







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	14100 лм	**Световая отдача светильника**	141 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	симметричная средняя		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1

Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Тип ПРА	D (электронный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	5,7 кг	**Габариты ДхШхВ**	450x223x235 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Наличие блока аварийного питания	Нет		

Примеры использования







